

Pridanie zariadenia do účtu Hik-connect

Pridanie zariadenia prostredníctvom aplikácie Hik-Connect

Postup:

- (1) Spustite na svojom telefóne aplikáciu Hik-connect;
- (2) Pridajte zariadenie skenovaním QR kódu alebo manuálnym zadaním sériového čísla zariadenia;



(3) Po načítaní QR kódu / zadaní čísla kliknite na tlačidlo ADD;





- (4) Následne do príslušného poľa zadajte verifikačný kód zariadenia (verifikačný kód sa nachádza na štítku každého zariadenia).
- (5) Po zadaní verifikačného kódu je Vaše zariadenie úspešne pridané, môžete sa vrátiť na hlavnú obrazovku aplikácie a zobraziť náhľad obrazu kamery / DVR /NVR.







Poznámka:

Kde nájdem verifikačný kód zariadenia?

a) Každé zariadenie HikVision má na štítku vyznačený verifikačný kód (viď. obrázok nižšie);



b) Digitálne videorekordéry majú verifikačný kód uvedený aj v menu (Viď. obrázok nižšie).

1	Configuration	
General	General Platform Access PPPOE DDNS NTP Email NAT	More Settings
Network	Enable Z	
	Access Type Hik-Connect	
♠ Alarm	Server Address dev hik-connect.com	Custom
↔ Live View	Enable Stream Encryption	
	Verification Code	
Exceptions	Status Offline	

 c) Všetky zariadenia HikVision majú verifikačný kód prístupný v menu webového rozhrania (Viď. obrázok nižšie).

FTP	Email	Platform	n Access	HTTPS	QoS	802.1	x
	Enable						
Plat	form Acces	s Mode	Hik-Cor	nnect		~	
Serv	ver IP		dev.hik-	connect.co	m	[Custom
Reg	ister Status	3	Online			\sim	
Verit	fication Co	de		c)		يكفور	

6 to 12 letters or numbers, case sensitive. You are recommended to use a ci



Poznámka:

Ak chcete na pridanie zariadení do aplikácie Hik-connect využiť doménovú službu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- (1) Vstúpte do menu **DEVICE**; v pravom hodnom rohu kliknite na symbol '+';
- (2) Zvoľte režim manuálneho pridania Manual Adding a mód registrácie nastavte na 'Hik-Connect Domain';

â	Device	+	\odot	New Device	6
	D S	Manual Adding Scan QR Code	Alias		
		Wi Fi Configuration	Register Mode		
		Online Device	Device Domain		
	27	Cenerate QR Code	User Name		
			Password		
		N	Camera No.		
		Ĺ			
				Register Type	
			Hik-Connect D	omain	0
	Start Live View(0)	¢	IP/Domain		
Mossago	Hik-Connect	e e e More		Cancel	

(3) Kliknite do políčka Device Domain a zo zoznamu vyberte požadované zariadenie;

Ð	New Device	P	©	New Device
Alias	Demo 07	0	Alias	Demo 07
Register Mode	Hik-Connect Domain	>	Register Mode	Hik-Connect Domain
evice Domain	\frown	>	Device Domain	
Jser Name			Liser Name	
Password			Select I	Device Domain Na
Camera No.	34			4(623108330)
			539030601 MLT-5918-32(5390	
			650763103	
			614277908	
			519542377	en terrente



(4) Zadajte užívateľské meno / heslo a pre spustenie náhľadu obrazu zariadenia kliknite na tlačidlo Start to live view.

9	New Device	P	€ De	vice Information
Alias	Demo 07	0	Alias	
Register Mode	Hik-Connect Domain	>	Register Mode	
Device Domain	623100330	>	Device Domair	623100330
User Name		<	User Name	
Password		2	Password	
Camera No.	34		Camera No.	34

Pridanie zariadenia prostredníctvom webového portálu www.hik-connect.com

Postup:

ľ

(1) Do adresného riadka Vášho internetového prehliadača zadajte adresu www.hik-connect.com;

C						0
	$\mathbf{\Sigma}$		/ 🔟 пік-со	nnect.co	om	24
File	Edit	View	Favorites	Tools	Help	

1

(2) Prihláste sa zadaním užívateľského mena a hesla.

account/ema	il
password	
	Forgot the Password
	Login
No account?	Register one now.
	Register



(3) Vstúpte do menu správy zariadení Device Management a kliknite na tlačidlo Add.

IKVISION						Ϊ	hik_connect_test 💌 E
	Device Management Device Serial No. V Search by Device Serial No. Q						C Add
Device Management	Device Domain	Device	Serial No.	IP/	Port No.	Device Status	Device Operation
20				No	device.		
My Account							

(4) Do zobrazeného poľa zadajte sériové číslo zariadenia, ktoré chcete pridať a kliknite na tlačidlo Search.

Add Device		
Device Serial No.:	657836790	Search
		Cancel

(5) Aby vyhľadávanie požadovaného zariadenia bolo úspešné, zariadenie musí byť zapnuté a pripojené do siete internet. Pokiaľ systém nájde požadované zariadenie, zobrazí jeho modelové označenie so symbolom '+'; Pre pridanie zariadenia kliknite na symbol "+"

Add Device	
Device Serial No.: 657836790	Search
DS-7204HUHI-F1-N(657836790)	
	Cancel



(6) Zadajte verifikačný kód a pre ukončenie pridávania kliknite na tlačidlo ADD.

Add Device		
Device Serial No.:	657836790	Search
Verification Code:		
		Cancel Add

(7) Zobrazí sa potvrdenie o úspešnom pridaní do účtu a zariadenie následne môžete vidieť v menu správy zariadení Device Management.

रुङ	Device Managen	nent	Device Seria	I No. 🗸 Search by Dev	ce Serial No. 🔍	bbA 🕄
vice Management	Device Domain	Device S	Serial No.	IP/Port No.	Device Status	Device Operation
20	497553057	4975	53057	68.129.421.132/80	Online	
My Account						

(8) V zozname pridaných zariadení dvojklikom na IP adresu otvoríte prihlasovacie okno webového rozhrania požadovaného zariadenia. Po zadaní mena a hesla môžete spustiť náhľad obrazu Vašej kamery / DVR / NVR.



Device Management	Device Management Devic		ce Serial No. 💙 Search by Device Serial No. 🔍		O Add
	Device Domain	Device Serial No.	IP/Port No.	Device Status	Device Operation
20	497553057	497553057	68.129.421.132/80	Online	/ 0.10
My Account	657836790	657836790	70.422.32.191/81	Opline	/
C • •••• 784232*1.000/	age Tegle Aug. 7, 142256 TTTTD.	, P = 😿 Sanka Menigeran	C Den		
C • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	aga Tangka ang T. 142,004 77110.	, P = 💓 2 miles The spectrum	- Cilipa		
C C Inter/70423374.000/9	194 ⁽ 1947-1947), 1423/9777777	.P- ⊠ 201415-4µ-00	. Alibyn		
C C International Contractors	sperfergier angel, MIXINGTTION		Mikigen		I. [] I. [] II. Present
KVISION	ger fogen angl, MAXWOTTIN		€ Lógen		تد ال این Passoord